Зарядные станции переменного тока

Pandora Wall-E (Home edition)

Описание

Зарядная станция переменного тока мощностью 22,5кВт для размещения в частных домовладениях и на парковках. Pandora Wall-E предназначена для заряда тяговой батареи подзаряжаемых гибридов и электромобилей. Опционально автоматическое перераспределение подведенной мощности между домовладением и электромобилем; ЭКО-режим для заряда по расписанию; режим подготовки к поездке. Монтаж на стену или под надвенными навесами в случае уличного размещения. Выпускается с розеткой Type2.

Характеристики

- Входное напряжение 400В 3-фазы
- Входной ток (максимальный) 32А по каждой фазе
- Частота 50 Гц
- Подключение 3P+N+PE
- Защита IP-54
- Диапазон рабочих температур -30/+50
- Защита от утечек по переменному току 30мА по постоянному току 6мА
- Защита от перегрева (внутренний датчик температуры и влажности)
- Встроенный AC счетчик
- Защита от пропадания напряжения по фазам
- Защита от повышенных и пониженных значений напряжения и тока
- Защита от короткого замыкания
- Замок для фиксации пистолета

Pandora Wall-E (Home edition)

Описание

Зарядная станция переменного тока мощностью 22,5кВт для размещения в частных домовладениях и на парковках. Pandora Wall-E предназначена для заряда тяговой батареи подзаряжаемых гибридов и электромобилей. Опционально автоматическое перераспределение подведенной мощности между домовладением и электромобилем; ЭКО-режим для заряда по расписанию; режим подготовки к поездке. Монтаж на стену или под надвенными навесами в случае уличного размещения. Выпускается с розеткой Type2 и зарядным кабелем на выбор: **«Type2 – Type2», «Type2 – GB/T AC», «Type2 – Type1», «Type2 - Tesla»**

Характеристики

- Входное напряжение 400В 3-фазы
- Входной ток (максимальный) 32А по каждой фазе
- Частота 50 Гц
- Подключение 3P+N+PE
- Защита IP-54
- Диапазон рабочих температур -30/+50
- Защита от утечек по переменному току 30мА по постоянному току 6мА
- Защита от перегрева (внутренний датчик температуры и влажности)
- Встроенный AC счетчик
- Защита от пропадания напряжения по фазам
- Защита от повышенных и пониженных значений напряжения и тока
- Защита от короткого замыкания
- Замок для фиксации пистолета

Pandora Wall-E (Business edition)

Описание

Зарядная станция переменного тока, мощностью 22,5кВт; с 4G LTE модемом и возможностью подключения монтажщиком и установкой в публичных местах. Pandora Wall-E предназначена для заряда тяговой батареи подзаряжаемых гибридов и электромобилей, и имеет универсальную конструкцию - может работать как в режиме коммерческого использования, так и в режиме домашней эксплуатации с соединением всех возможностей Pandora Wall-E Home Edition. Монтаж на стену или под надвенными навесами в случае уличного размещения. Выпускается с розеткой Type2 .

Характеристики

- Входное напряжение 400В 3-фазы
- Входной ток (максимальный) 32А по каждой фазе
- Частота 50 Гц
- Подключение 3P+N+PE
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Защита IP-54
- Диапазон рабочих температур -30/+50
- Защита от утечек по переменному току 30мА по постоянному току 6мА
- Защита от перегрева (внутренний датчик температуры и влажности)
- Встроенный AC счетчик
- Защита от пропадания напряжения по фазам
- Защита от повышенных и пониженных значений напряжения и тока
- Защита от короткого замыкания

Pandora Tango (Type 2 + Type 2)

Описание

Зарядная станция переменного тока Pandora Tango, мощностью 2*22кВт; с параллельным зарядом двух электромобилей, с 4G LTE модемом и возможностью подключения монтажщиком и установкой в публичных местах. Pandora Tango предназначена для заряда тяговой батареи подзаряжаемых гибридов и электромобилей, и имеет прочную антивандальную конструкцию с корпусом из нержавеющей стали с порошковой окраской, и дерево-полимерпокрытием. Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Выпускается с двумя розетками Type2 .

Характеристики

- Входное напряжение 400В 3-фазы
- Входной ток (максимальный) 63А по каждой фазе
- Частота 50 Гц
- Подключение 3P+N+PE
- Защита IP-54
- Диапазон рабочих температур -30/+50
- Защита от утечек по переменному току 30мА по постоянному току 6мА
- Защита от перегрева (внутренний датчик температуры и влажности)
- Встроенный AC счетчик
- Защита от пропадания напряжения по фазам
- Защита от повышенных и пониженных значений напряжения и тока
- Защита от короткого замыкания

Зарядные станции постоянного тока

Pandora Slim 20 ECO (CCS Combo 2 или CHAdeMO или GB/T)

Описание

Зарядная станция Pandora Slim 20 ECO предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность 20 кВт. Автоматическое перераспределение подведенной мощности между домовладением и электромобилем - необходимо приобретение комплекта реализации следующего режима заряда; ЭКО-режим для заряда по расписанию; режим подготовки к поездке. Монтаж на стену в хорошо проветриваемых помещениях или под надвенными навесами в случае уличного размещения. Выпускается с одним зарядным пистолетом на выбор: **CHAdeMO / CCS Combo 2 / GB/T**

Характеристики

- Выходная мощность20 кВт
- Выходной ток (не более)80 А
- Выходное напряжение750 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г315 х 470 х 150
- Вес40 кг
- Степень защитыIP 54
- Дисплей LCD 10,1"П
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Slim 20 (CCS Combo 2 или CHAdeMO или GB/T)

Описание

Зарядная станция Pandora Slim 20 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность 20 кВт. Автоматическое перераспределение подведенной мощности между домовладением и электромобилем; ЭКО-режим для заряда по расписанию; режим подготовки к поездке. Монтаж на стену в хорошо проветриваемых помещениях или под надвенными навесами в случае уличного размещения. Выпускается с одним зарядным пистолетом на выбор: **CHAdeMO / CCS Combo 2 / GB/T**

Характеристики

- Выходная мощность20 кВт
- Выходной ток (не более)80 А
- Выходное напряжение750 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г315 х 470 х 150
- Вес40 кг
- Степень защитыIP 54
- Дисплей LCD 10,1"П
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Slim 20 1000V (CCS Combo2)

Описание

Зарядная станция Pandora Slim 20 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током с напряжением до 1000 вольт (Porsche Taycan/Hyundai Ioniq). Мощность 20 кВт. Автоматическое перераспределение подведенной мощности между домовладением и электромобилем; ЭКО-режим для заряда по расписанию; режим подготовки к поездке. Монтаж на стену в хорошо проветриваемых помещениях или под надвенными навесами в случае уличного размещения. Выпускается с зарядным пистолетом формата **CCS2 (Combo2)**.

Характеристики

- Выходная мощность 20 кВт
- Выходной ток (не более)80 А
- Выходное напряжение1000 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г315 х 470 х 150
- Вес40 кг
- Степень защитыIP 54
- Дисплей LCD 10,1"П
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Standard 20 (CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)

Описание

Зарядная станция Pandora Standard 20 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 20 кВт. Автоматическое перераспределение подведенной мощности между домовладением и электромобилем; ЭКО-режим для заряда по расписанию; режим подготовки к поездке. Монтаж на стену в хорошо проветриваемых помещениях или под надвенными навесами в случае уличного размещения.
Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO**

Характеристики

- Выходная мощность 20 кВт
- Выходной ток (не более)80 А
- Выходное напряжение750 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г320х445х250
- Вес40 кг
- Степень защитыIP 54
- Дисплей LCD 10,1"П
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Standard 40 (CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)

Описание

Зарядная станция Pandora Standard 40 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 40 кВт. Автоматическое перераспределение подведенной мощности между домовладением и электромобилем. Монтаж на стену в хорошо проветриваемых помещениях или под надвенными навесами в случае уличного размещения.
Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO**

Характеристики

- Выходная мощность 40 кВт
- Выходной ток (не более)125А
- Выходное напряжение750 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г320х445х250
- Вес45 кг
- Степень защитыIP 54
- Дисплей LCD 10,1"
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Standard 40/22 (CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO) + AC розетка Type2 22кВт

Описание

Зарядная станция Pandora Standard 40 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 62 кВт при заряде одновременно двух электромобилей DC+AC: заряд постоянным током 40кВт, переменным током 22кВт.
Монтаж на стену в хорошо проветриваемых помещениях или под надвенными навесами в случае уличного размещения. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO, и розеткой Type2 22кВт.**

Характеристики

- Выходная мощность DC 40 кВт
- Выходная мощность AC (розетка Type2) - 22кВт
- Максимальная выходная мощность AC+DC - 62кВт
- Выходной ток (не более)125А
- Выходное напряжение750 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г 720х445х250
- Вес45кг
- Степень защитыIP 56
- Дисплей LCD 10,1"
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Optima 20 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)

Описание

Зарядная станция Pandora Optima 20 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 20 кВт.
Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO**

Характеристики

- Выходная мощность20 кВт
- Выходной ток (не более)80А
- Выходное напряжение750 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г1850х640х350
- Вес90 кг
- Степень защитыIP 65
- Дисплей LCD 10,1"
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Optima 40 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)

Описание

Зарядная станция Pandora Optima 40 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 40 кВт.
Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO.**

Характеристики

- Выходная мощность40 кВт
- Выходной ток (не более)110А
- Выходное напряжение750 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г1850х640х350
- Вес100 кг
- Степень защитыIP 65
- Дисплей LCD 10,1"
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Optima 40/22 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO) + AC розетка Type2 22кВт

Описание

Зарядная станция Pandora Optima 40 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 62 кВт при заряде одновременно двух электромобилей DC+AC: заряд постоянным током 40кВт, переменным током 22кВт.
Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO, розеткой Type2 22кВт.**

Характеристики

- Выходная мощность DC 40кВт
- Выходная мощность AC (розетка Type2) - 22кВт
- Максимальная выходная мощность AC+DC - 62кВт
- Выходной ток (не более)125А
- Выходное напряжение750 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г1850х640х350
- Вес100 кг
- Степень защитыIP 65
- Дисплей LCD 10,1"
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Optima 60 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)

Описание

Зарядная станция Pandora Optima 60 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 62 кВт.
Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO.**

Характеристики

- Выходная мощность60кВт
- Выходной ток (не более)170А
- Выходное напряжение750 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г1850х640х350
- Вес110 кг
- Степень защитыIP 65
- Дисплей LCD 10,1"
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Optima 60/22 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO) + AC розетка Type2 22кВт

Описание

Зарядная станция Pandora Optima 60 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 62 кВт: заряд постоянным током 60кВт, переменным током 22кВт; при заряде одновременно двух электромобилей DC+AC.
Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO, и розеткой Type2 22кВт.**

Характеристики

- Выходная мощностьDC 60 кВт
- Выходная мощность AC (розетка Type2) - 22кВт
- Максимальная выходная мощность AC+DC - 82кВт
- Выходной ток DC (не более)170А
- Выходное напряжение750 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г1850х640х350
- Вес110 кг
- Степень защитыIP 65
- Дисплей LCD 10,1"
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Tetra 80 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)

Описание

Зарядная станция Pandora Tetra 80 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 80 кВт.
Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO.**

Характеристики

- Выходная мощность80кВт
- Выходной ток (не более)125А
- Выходное напряжение1000 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г1850х640х350
- Вес110 кг
- Степень защитыIP 65
- Дисплей LCD 10,1"
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка
- Диапазон рабочих температур-30 +50 °С
- 4G модем, контроллер OCPP 1.6
- Кнопка аварийной остановки

Pandora Tetra 80/22 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO) + AC розетка Type2 22кВт

Описание

Зарядная станция Pandora Tetra 80/22 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током (розетка Type2). Мощность заряда постоянным током (DC) 80 кВт, мощность заряда переменным током (AC) 22кВт. Общая максимальная мощность станции 102кВт.
Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO.**

Характеристики

- Выходная мощность DC - 80кВт
- Выходная мощность AC (розетка Type2) - 22кВт
- Максимальная выходная мощность AC+DC - 102кВт
- Параллельная зарядка двух авто AC+DC 22+80кВт
- Выходной ток DC (не более)125А
- Выходное напряжение DC до 1000 В
- Эффективность96%
- В х Ш х Г1850х640х350
- Вес110 кг
- Степень защитыIP 65
- Дисплей LCD 10,1"
- Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка
- Расширенный диапазон рабочих температур80 +50 °С

Pandora Tetra 80/22 ARCTIC (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO) + AC розетка Type2 22кВт

Описание

Характеристики

	Зарядная станция Pandora Tetra 80/22 ARCTIC предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным и переменным током (розетка Type2). Мощность заряда постоянным током (DC) 80 кВт, мощность заряда переменным током (AC) 22кВт. Общая максимальная мощность станции 102кВт. Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO. Станция имеет систему внутреннего подогрева и теплоизолированный корпус - для использования при температуре окружающей среды до -50°C**	•Выходная мощность DC - 80кВт •Выходная мощность AC (розетка Type2) - 22кВт •Максимальная выходная мощность AC+DC - 102кВт •Параллельная зарядка двух авто AC+DC 22+80кВт •Выходной ток DC 3ч: более 160А •Выходное напряжение DC до 1000 В •Эффективность>96% •В х Ш х Г 785X560x630 мм •Вес 650 кг •Степень защиты IP 65 •Дисплей LCD 10,1" •Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка •Расширенный диапазон рабочих температур -50 °C •RC модем, контроллер OCPP 1.6

Pandora Pro Charge 60 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)	Описание	Характеристики
	Зарядная станция Pandora Pro Charge 60 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 60 кВт. Станция имеет возможность заряжать постоянным током одновременно 2 электромобиля, мощностью до 30кВт каждый, либо один электромобиль мощностью 60кВт. Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO.**	•Выходная мощность 60кВт •Параллельная зарядка двух авто DC+DC, 30+30кВт •Выходной ток 1ч: более 80А •Выходное напряжение до 1000 В •Эффективность>96% •В х Ш х Г 785X560x630 мм •Вес 650 кг •Степень защиты IP 65 •Дисплей LCD 10,1" •Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка •Диапазон рабочих температур -50 °C •RC модем, контроллер OCPP 1.6

Pandora Pro Charge 60/22 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO) + AC розетка Type2 22кВт	Описание	Характеристики
	Зарядная станция Pandora Pro Charge 60 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным и переменным током. Станция имеет возможность заряжать постоянным током одновременно 2 электромобиля, мощностью до 30кВт каждый, либо один электромобиль постоянным током мощностью до 60кВт и один - переменным током мощностью до 22кВт. Максимальная мощность станции 82 кВт. Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO, и розеткой Type2 22кВт.**	•Выходная мощность DC 80кВт •Параллельная зарядка двух авто DC+DC, 30+30кВт •Параллельная зарядка двух авто AC+DC, 22+60кВт •Выходной ток 1ч: DC 1ч: более 80А •Выходное напряжение до 1000 В •Эффективность>96% •В х Ш х Г 785X560x630 мм •Вес 650 кг •Степень защиты IP 65 •Дисплей LCD 10,1" •Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка •Диапазон рабочих температур -50 °C •RC модем, контроллер OCPP 1.6

Pandora Pro Charge 80 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)	Описание	Характеристики
	Зарядная станция Pandora Pro Charge 80 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 80 кВт. Станция имеет возможность заряжать постоянным током одновременно 2 электромобиля, мощностью до 40кВт каждый, либо один электромобиль мощностью 80кВт. Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO.**	•Выходная мощность 80кВт •Параллельная зарядка двух авто DC+DC, 40+40кВт •Выходной ток 1ч: более 160А •Выходное напряжение до 1000 В •Эффективность>96% •В х Ш х Г 785X560x630 мм •Вес 650 кг •Степень защиты IP 65 •Дисплей LCD 10,1" •Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка •Диапазон рабочих температур -50 °C •RC модем, контроллер OCPP 1.6

Pandora Pro Charge 80/22 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)	Описание	Характеристики
	Зарядная станция Pandora Pro Charge 80 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным и переменным током. Станция имеет возможность заряжать постоянным током одновременно 2 электромобиля, мощностью до 40кВт каждый, либо один электромобиль постоянным током мощностью до 80кВт и один - переменным током мощностью до 22кВт. Максимальная мощность станции 102 кВт. Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO, и розеткой Type2 22кВт.**	•Выходная мощность DC 80кВт •Параллельная зарядка двух авто DC+DC, 40+40кВт •Параллельная зарядка двух авто AC+DC, 22+80кВт •Выходной ток 1ч: DC 1ч: более 230А •Выходное напряжение до 1000 В •Эффективность>96% •В х Ш х Г 785X560x630 мм •Вес 650 кг •Степень защиты IP 65 •Дисплей LCD 10,1" •Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка •Диапазон рабочих температур -50 °C •RC модем, контроллер OCPP 1.6

Pandora Pro Charge 120 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)	Описание	Характеристики
	Зарядная станция Pandora Pro Charge 120 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 120 кВт. Станция имеет возможность заряжать постоянным током одновременно 2 электромобиля, мощностью до 60кВт каждый, либо один электромобиль мощностью 120кВт. Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO.	•Выходная мощность 120кВт •Параллельная зарядка двух авто DC+DC, 60+60кВт •Выходной ток 1ч: более 180А •Выходное напряжение до 1000 В •Эффективность>96% •В х Ш х Г 785X560x630 мм •Вес 650 кг •Степень защиты IP 65 •Дисплей LCD 10,1" •Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка •Диапазон рабочих температур -50 °C •RC модем, контроллер OCPP 1.6

Pandora Pro Charge 120/22 (CCS2 Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO)	Описание	Характеристики
	Зарядная станция Pandora Pro Charge 120 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным и переменным током. Станция имеет возможность заряжать постоянным током одновременно 2 электромобиля, мощностью до 60кВт каждый, либо один электромобиль постоянным током мощностью до 120кВт и один - переменным током мощностью до 22кВт. Максимальная мощность станции 142 кВт. Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **двумя типами зарядных пистолетов CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO, и розеткой Type2 22кВт.**	•Выходная мощность 120кВт •Параллельная зарядка двух авто DC+DC, 60+60кВт •Параллельная зарядка двух авто AC+DC, 22+120кВт •Выходной ток 1ч: DC 1ч: более 310А •Выходное напряжение до 1000 В •Эффективность>96% •В х Ш х Г 785X560x630 мм •Вес 650 кг •Степень защиты IP 65 •Дисплей LCD 10,1" •Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка •Диапазон рабочих температур -50 °C •RC модем, контроллер OCPP 1.6

Pandora Pro Charge DUO 120	Описание	Характеристики
	Зарядная станция Pandora Pro Charge DUO 120 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 120 кВт. Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **четырьмя типами зарядных пистолетов на выбор: GB/T, CHAdeMO и CCS2 (Combo2).**	•Выходная мощность 120кВт •Одновременный заряд двух электромобилей •Динамическая балансировка мощности •Выходной ток 1ч: более 180А •Выходное напряжение до 1000 В •Эффективность>96% •В х Ш х Г 785X560x630 мм •Вес 650 кг •Степень защиты IP 65 •Дисплей LCD 10,1" •Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка •Диапазон рабочих температур -50 °C •RC модем, контроллер OCPP 1.6

Pandora Pro Charge DUO 160	Описание	Характеристики
	Зарядная станция Pandora Pro Charge DUO 160 предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Мощность станции 160 кВт. Монтаж как на открытых площадках (рекомендуется использовать навес или козырек), так и в хорошо проветриваемых помещениях. Укомплектована **четырьмя типами зарядных пистолетов на выбор: GB/T, CHAdeMO и CCS2 (Combo2).**	•Выходная мощность 160кВт •Одновременный заряд двух электромобилей •Динамическая балансировка мощности •Выходной ток 1ч: более 180А •Выходное напряжение до 1000 В •Эффективность>96% •В х Ш х Г 785X560x630 мм •Вес 650 кг •Степень защиты IP 65 •Дисплей LCD 10,1" •Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка •Диапазон рабочих температур -50 °C •RC модем, контроллер OCPP 1.6

Закладные для ЭЗС

Закладная для зарядных станций Pandora Tango	Описание	Характеристики
	Закладная устанавливается при заливке фундамента и обеспечивает простой монтаж и надежную фиксацию зарядной станции	Закладная предназначена для монтажа зарядных станций только **линейки Tango**

Закладная для зарядных станций Pandora Optima и Pandora Pro Charge	Описание	Характеристики
	Закладная устанавливается при заливке фундамента и обеспечивает простой монтаж и надежную фиксацию зарядной станции	Закладная предназначена для монтажа зарядных станций только **линейки Optima и Pro Charge**

Закладная для зарядных станций Pandora Tetra	Описание	Характеристики
	Закладная устанавливается при заливке фундамента и обеспечивает простой монтаж и надежную фиксацию зарядной станции	Закладная предназначена для монтажа зарядных станций только **линейки Tetra**

Закладная для зарядных станций Pandora Pro Charge DUO	Описание	Характеристики
	Закладная устанавливается при заливке фундамента и обеспечивает простой монтаж и надежную фиксацию зарядной станции	Закладная предназначена для монтажа зарядных станций только **линейки Pro Charge DUO**

Зарядные кабели для станций переменного тока

ПОДОБОЙ кабель трехфазный 32А Type 2 - Type 2		Зарядный кабель для станций переменного тока, имеющих розетку Type 2. Кабель оснащен коннекторами Type 2 - для подключения к электромобилю/гибриду, и коннектором Type 2 - для подключения к разъему зарядной станции. Кабель 3-х фазный, 32А, до 22кВт, подходит как для использования в домашних условиях, так и на публичных зарядных станциях.
ПОДОБОЙ кабель трехфазный 32А Type 2 - GB/T AC		Зарядный кабель для станций переменного тока, имеющих розетку Type 2. Кабель оснащен коннектором GB/T AC - для подключения к электромобилю/гибриду, и коннектором Type 2 - для подключения к разъему зарядной станции. Кабель 3-х фазный, 32А, до 22кВт, подходит как для использования в домашних условиях, так и на публичных зарядных станциях.
ПОДОБОЙ кабель однофазный Type 2 - Type 1		Зарядный кабель для станций переменного тока, имеющих розетку Type 2. Кабель оснащен коннектором Type 1 - для подключения к электромобилю/гибриду, и коннектором Type 2 - для подключения к разъему зарядной станции. Кабель 1 фазный, подходит как для использования в домашних условиях, так и на публичных зарядных станциях.
ПОДОБОЙ кабель однофазный 7кВт Type 2 - Tesla US (NACS)		Зарядный кабель для станций переменного тока, имеющих розетку Type 2. Кабель оснащен коннектором Tesla US (NACS) - для подключения к электромобилю/гибриду, и коннектором Type 2 - для подключения к разъему зарядной станции. Кабель 1-х фазный, 32А, до 7кВт, подходит как для использования в домашних условиях, так и на публичных зарядных станциях.
ПОДОБОЙ кабель однофазный 7кВт Type 2 - Type 2		Зарядный кабель для станций переменного тока, имеющих розетку Type 2. Кабель оснащен коннектором Type 2 - для подключения к электромобилю/гибриду, и коннектором Type 2 - для подключения к разъему зарядной станции. Кабель 1-х фазный, 32А, до 7кВт, подходит как для использования в домашних условиях, так и на публичных зарядных станциях.

Щиты балансного регулирования и распределения мощности

Комплект 10 зарядных станций Pandora Wall-E со щитом регулирования	Описание	Характеристики
	Комплект 10 зарядных станций PandoraWall-E (AC 22 кВт) с щитом балансного регулирования и распределения мощности. Комплект предназначен для монтажа каскада зарядных станций в парковках многоквартирных домов, офисных или торгово-развлекательных центрах с функциями ограничения мощности и интеллектуального распределения доступной мощности между зарядными станциями. Данный комплект решает проблему перегрузки питающей сети из-за неравномерности нагрузки путем индивидуального регулирования мощности на каждую зарядную станцию. Помимо этого, предусмотрен режим удаленного мониторинга и управления, где диспетчер в режиме реального времени на экране своего компьютера сможет контролировать параметры каждой зарядной станции, включать и выключать её при необходимости.	Технические данные: Вход: • Напряжение 400 В, 3 фазы • Максимальны ток 200А • Сигнал пожарной тревоги Выход: • 2 групповых выключателя (контакторы) управляются от встроенного сервера. • 10 выходов для подключения ЭС • На каждый Автоматический выключатель на 40А • 10 входов управления ЭС (ETHERNET) • Встроенный счетчик электроэнергии • Вход для внешнего счетчика электроэнергии • Аварийная кнопка • Габариты шкафа 680мм*1030мм*217мм Комплект поставки: -10 шт. AC 22кВт станций Pandora Wall-E (Home Edition) -1 шт. щит балансного регулирования и распределения мощности на 10 подключений по 40А -документация на типовую схему подключения

Комплект 8 зарядных станций Pandora Wall-E и 2 зарядных станций Pandora Tetra 80	Описание	Характеристики
	Комплект 8 зарядных станций Pandora Wall-E (AC 22 кВт) и 2 зарядных станций Pandora Tetra 80/22 с щитом балансного регулирования и распределения мощности. Комплект предназначен для комплексного решения по оснащению объекта зарядными станциями всех типов – как для зарядки переменным током (AC) до 22кВт при длительной стоянке электромобиля, так и для быстрого заряда постоянным током (DC) мощностью до 80кВт. Комплект позволяет оснастить 8 парковочных мест универсальными зарядными станциями переменного тока PandoraWall-E , а также установить две быстрые зарядные станции PandoraTetra 80/22, каждая из которых может заряжать одновременно 2 электромобиля (заряд по DC + заряд через AC розетка Type 2), и таким образом добавить еще 4 парковочных места с возможностью заряда электромобилей, итого комплект позволяет оснастить 12 мест. Решение удобно для любых потребностей автовладельца: пополнить заряд срочно, в течение 30-40 минут, или в плановом режиме за 6-6 часов.	Технические данные: Вход: • Напряжение 400 В, 3 фазы • Максимальны ток 200А • Сигнал пожарной тревоги Выход: • 2 групповых выключателя (контакторы) управляются от встроенного сервера. • 10 выходов для подключения ЭС • На каждый Автоматический выключатель на 40А • 10 входов управления ЭС (ETHERNET) • Встроенный счетчик электроэнергии • Вход для внешнего счетчика электроэнергии • Аварийная кнопка • Габариты шкафа 680мм*1030мм*217мм Комплект поставки: -8 шт. AC 22кВт станций Pandora Wall-E (Home Edition) -2 станции PandoraTetra 80/22 (силовое подключение станций вне щита, информационное подключение для управления и балансировки - в щите) -1 шт. щит балансного регулирования и распределения мощности на 10 подключений по 40А -документация на типовую схему подключения

Аксессуары

Комплект для реализации следующего времени зарядки		Комплект позволяет реализовать функцию следующей мощности заряда, при которой зарядная станция в режиме реального времени отслеживает энергопотребление дома/офиса по каждой фазе, и направляет для заряда электромобиля только доступную мощность, не превышая общий выделенный лимит. Комплект совместим со всеми зарядными станциями Pandora.
Стойка для напольного монтажа Wall-E		Стойка для зарядной станции Wall-E. Позволяет надежно установить станцию при необходимости напольного монтажа. Произведена целиком из нержавеющей стали с порошковой окраской, надолго сохраняет внешний вид и рассчитана на длительный срок эксплуатации. Стойка имеет заготовленное отверстие под ввод силового кабеля сквозь заднюю стенку Wall-E, а также отверстия с резьбовыми втулками для крепления зарядной станции к стойке.
Комплект из 5 RFID-карт		Комплект из 5 RFID-карт позволит ограничить доступ к использованию зарядной станции: при активации соответствующей настройки, для запуска зарядной сессии необходимо приложить карту к считывателю на станции. RFID-карты необходимо предварительно прописать в станцию